

Automatická stolní nabíječka pro 6V olověné akumulátory

Typ: LC - 2200

Vstup: 240V/ 13,5W/ 50Hz

Výstup: 6V/ 1A

Ukončení nabíjení: 7,2 – 6,9V

Provozní teplota: 5°C až +25°C

Indikace: červená LED = nabíjení, zelená LED = nabito

-elektronická ochrana proti krátkému spojení a přepólování

-elektronická ochrana proti přebití vestavěným proudovým a napěťovým omezením

Návod:

1. Zasuňte nabíječku do zásuvky 230V / 50Hz, zelená dioda začne svítit
2. připojte výstupní vývody nabíječky na kontakty akumulátoru
 - černý krokokontakt na záporný kontakt akumulátoru (-)
 - červený krokokontakt na kladný kontakt akumulátoru (+)
3. přesvědčte se zda zhasla zelená dioda a rozsvítila se červená dioda
4. zhasnutí červené diody a rozsvícení zelené diody signalizuje že je baterie nabita
5. vytáhněte nabíječku ze zásuvky 230V / 50Hz
6. odpojte výstupní vývody nabíječky od kontaktů akumulátoru

Varování:

Nesvítí-li po připojení baterie žádná indikační LED přezkoušejte následující body:

1. zkontrolujte zda nejsou krokokonektory připojeny na baterii obráceně
2. zkontrolujte kvalitu propojení (event. koroze kontaktů)
3. stav akumulátorů (na dlouhodobě skladovaných nenabitých akumulátorech se může projevit sulfatace elektrod, možnost nabíjení je omezena nebo zcela vyloučena)

Pokud nabíječka neustále nabíjí, ukazuje to na tyto problémy

1. krátké spojení uvnitř akumulátoru
2. starý (opotřebovaný) akumulátor

Nabíječku nevystavujte povětrnostním podmínkám, nepoužívejte ji v chemicky agresivních prostředích, ve vlhku, v mraze a také ji nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jinému zdroji tepla. Nabíječku provozujte v teplotním rozmezí 10°C - 30°C, prov oz při jiných teplotách může ovlivnit její funkci.

Při nabíjení olověných akumulátorů mohou vznikat výbušné plyny, vyvarujte se proto otevřenému ohni a jiskření

V průběhu nabíjení může baterie dosáhnout teploty až 40°C. Zahřívání baterie při nabíjení je běžný jev.

Nabíječku nerozebírejte, nepravujte, nezkratujte a nenabíjejte s ní jiné akumulátory než ty, pro které je určena. Nepoužívejte nabíječku pokud je poškozena.

Zboží není vhodné pro děti.

Použitou nabíječku předejte do elektroodpadu k recyklaci.

Děkujeme za Váš nákup.

Bateria Slaný CZ s.r.o.

<http://www.bateria.cz>

Netovická 875

274 01 Slaný

prodej@bateria.cz

312 571 351, 603 804 707