

Automatická stolní nabíječka pro 12V olověné akumulátory

Typ: LC - 2205

Vstup: 240V/ 50Hz

Výstup: 12V/ 1,0A

Ukončení nabíjení: 13,6V

Provozní teplota: 5°C až +25°C

Indikace: červená LED = nabíjení, zelená LED = nabito

-elektronická ochrana proti krátkému spojení a přepólování

-elektronická ochrana proti přebití vestavěným proudovým a napěťovým omezením

Návod:

1. Zasuňte nabíječku do zásuvky 230V / 50Hz, zelená dioda začne svítit
2. připojte výstupní vývody nabíječky na kontakty akumulátoru
 - černý krokokontakt na záporný kontakt akumulátoru (-)
 - červený krokokontakt na kladný kontakt akumulátoru (+)
3. přesvědčte se zda zhasla zelená dioda a rozsvítila se červená dioda
4. zhasnutí červené diody a rozsvícení zelené diody signalizuje že je baterie nabita
5. vytáhněte nabíječku ze zásuvky 230V / 50Hz
6. odpojte výstupní vývody nabíječky od kontaktů akumulátoru

Varování:

Nesvítí-li po připojení baterie žádná indikační LED přezkoušejte následující body:

- 1.zkontrolujte zda nejsou krokokonektory připojeny na baterii obráceně
- 2.zkontrolujte kvalitu propojení (event. koroze kontaktů)
- 3.stav akumulátorů (na dlouhodobě skladovaných nenabitých akumulátorech se může projevit sulfatace elektrod, možnost nabíjení je omezena nebo zcela vyloučena)

Pokud nabíječka neustále nabíjí, ukazuje to na tyto problémy

- 1.krátké spojení uvnitř akumulátoru
- 2.starý (opotřebovaný) akumulátor

Nabíječku nevystavujte povětrnostním podmínkám, nepoužívejte ji v chemicky agresivních prostředích, ve vlhku, v mraze a také ji nevystavujte přímému slunečnímu záření ani jinému zdroji tepla. Nabíječku provozujte v teplotním rozmezí 10°C - 30°C, prov oz při jiných teplotách může ovlivnit její funkci.

Při nabíjení olověných akumulátorů mohou vznikat výbušné plyny, vyvarujte se proto otevřenému ohni a jiskření

V průběhu nabíjení může baterie dosáhnout teploty až 40°C. Zahřívání baterie při nabíjení je běžný jev.

Nabíječku nerozebírejte, neupravujte, nezkratujte a nenabíjejte s ní jiné akumulátory než ty, pro které je určena. Nepoužívejte nabíječku pokud je poškozena.

Zboží není vhodné pro děti.

Použitou nabíječku předejte do elektroodpadu k recyklaci.

Děkujeme za Váš nákup.

Bateria Slaný CZ s.r.o.

<http://www.bateria.cz>

Netovická 875

274 01 Slaný

prodej@bateria.cz

312 571 351, 603 804 707